



Arrancadores suaves SIRIUS 200-480 V 77 A, 110-250 V AC bornes de tornillo salida analógica

nombre comercial del producto	SIRIUS
categoría de producto	Aparatos de maniobra híbridos
designación del producto	Arrancador suave
denominación del tipo de producto	3RW52
referencia del fabricante	• del módulo HMI Standard utilizable • del módulo HMI High Feature utilizable • del módulo de comunicación PROFINET Standard utilizable • del módulo de comunicación PROFIBUS utilizable • del módulo de comunicación Modbus TCP utilizable • del módulo de comunicación Modbus RTU utilizable • del módulo de comunicación EtherNet/IP • del interruptor automático utilizable con 400 V • del interruptor automático utilizable con 500 V • del interruptor automático utilizable con 400 V con conexión en triángulo interior (raíz de 3) • del interruptor automático utilizable con 500 V con conexión en triángulo interior (raíz de 3) • del fusible gG utilizable hasta 690 V • del fusible gG utilizable con conexión en triángulo interior (raíz de 3) hasta 500 V • del fusible gR para protección de semiconductores utilizable hasta 690 V • del fusible aR para protección de semiconductores utilizable hasta 690 V
Datos técnicos generales	
tensión de arranque [%]	30 ... 100 %
tensión de parada [%]	50 ... 50 %
tiempo de rampa de arranque del arrancador suave	0 ... 20 s
valor de limitación de corriente [%] ajustable	130 ... 700 %
certificado de aptitud	• marcado CE • homologación UL • homologación CSA
componente del producto	• HMI High Feature • soportado HMI Standard • soportado HMI High Feature
equipamiento del producto sistema de contactos de puenteo integrado	Sí

[3RW5980-0HS00](#)
[3RW5980-0HF00](#)
[3RW5980-0CS00](#)
[3RW5980-0CP00](#)
[3RW5980-0CT00](#)
[3RW5980-0CR00](#)
[3RW5980-0CE00](#)
[3VA2110-7MN32-0AA0: Tipo de coordinación 1, Iq = 65 kA, CLASS 10](#)
[3VA2110-7MN32-0AA0: Tipo de coordinación 1, Iq = 20 kA, CLASS 10](#)
[3VA2216-7MN32-0AA0: Tipo de coordinación 1, Iq = 65 kA, CLASS 10](#)
[3VA2216-7MN32-0AA0: Tipo de coordinación 1, Iq = 20 kA, CLASS 10](#)
[3NA3132-6: Tipo de coordinación 1, Iq = 65 kA](#)
[3NA3132-6: Tipo de coordinación 1, Iq = 65 kA](#)
[3NE1224-0: Tipo de coordinación 2, Iq = 65 kA](#)
[3NE8024-1: Tipo de coordinación 2, Iq = 65 kA](#)

número de fases controladas	3
clase de disparo	CLASS 10 (preajustado) / 10E / 20E; según IEC 60947-4-2
tiempo de puenteo en caso de fallo de red	
• para circuito principal	100 ms
• para circuito de mando	100 ms
tensión de aislamiento valor asignado	600 V
grado de contaminación	3, según IEC 60947-4-2
tensión de impulso valor asignado	6 kV
tensión inversa del tiristor máx.	1 400 V
factor de servicio	1
resistencia a tensión de choque valor asignado	6 kV
tensión máxima admitida para separación de protección	
• entre circuito principal y auxiliar	600 V
resistencia a choques	15g / 11 ms, a partir de 12g / 11 ms con interrupciones de contacto potenciales
resistencia a vibraciones	15 mm hasta 6 Hz; 2g hasta 500 Hz
categoría de empleo según IEC 60947-4-2	AC 53a
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	Q
Directiva RoHS (fecha)	15.02.2018
función del producto	
• arranque suave	Sí
• parada suave	Sí
• Soft Torque	Sí
• limitación de corriente ajustable	Sí
• parada de bombas	Sí
• autoprotección electrónica del aparato	Sí
• protección de sobrecarga del motor	Sí; Protección electrónica de sobrecarga del motor
• evaluación de protección de motor por termistor	No
• conexión en triángulo interior (raíz de 3)	Sí
• reset automático	Sí
• reset manual	Sí
• rearme remoto	Sí; por desconexión de la alimentación de tensión de mando
• función de comunicación	Sí
• indicación de valores medidos en servicio	Sí; solo en combinación con accesorios especiales
• informe de fallos	Sí; solo en combinación con accesorios especiales
• parametrizable por software	No
• configurable por software	Sí
• PROFInergy	Sí; en combinación con módulo de comunicación PROFINET Standard
• actualización de firmware	Sí
• borne desmontable para circuito de control	Sí
• regulación de par	No
• salida analógica	Sí; 4 ... 20 mA (predeterminado) / 0 ... 10 V (parametrizable con HMI High Feature)
Electrónica de potencia	
intensidad de empleo	
• con 40 °C valor asignado	77 A
• con 50 °C valor asignado	68 A
• con 60 °C valor asignado	62 A
intensidad de empleo con conexión en triángulo interior (raíz de 3)	
• con 40 °C valor asignado	133 A
• con 50 °C valor asignado	118 A
• con 60 °C valor asignado	107 A
tensión de empleo	
• valor asignado	200 ... 480 V
• con conexión en triángulo interior (raíz de 3) valor asignado	200 ... 480 V
tolerancia negativa relativa de la tensión de empleo	-15 %
tolerancia positiva relativa de la tensión de empleo	10 %
tolerancia negativa relativa de la tensión de empleo	-15 %

con conexión en triángulo interior (raíz de 3)	
tolerancia positiva relativa de la tensión de empleo con conexión en triángulo interior (raíz de 3)	10 %
potencia de empleo para motor trifásico	
• con 230 V con 40 °C valor asignado	22 kW
• con 230 V con conexión en triángulo interior (raíz de 3) con 40 °C valor asignado	37 kW
• con 400 V con 40 °C valor asignado	37 kW
• con 400 V con conexión en triángulo interior (raíz de 3) con 40 °C valor asignado	75 kW
frecuencia de empleo 1 valor asignado	50 Hz
frecuencia de empleo 2 valor asignado	60 Hz
tolerancia negativa relativa de la frecuencia de empleo	-10 %
tolerancia positiva relativa de la frecuencia de empleo	10 %
corriente nominal ajustable del motor	
• con el conmutador rotativo en la posición 1	32 A
• con el conmutador rotativo en la posición 2	35 A
• con el conmutador rotativo en la posición 3	38 A
• con el conmutador rotativo en la posición 4	41 A
• con el conmutador rotativo en la posición 5	44 A
• con el conmutador rotativo en la posición 6	47 A
• con el conmutador rotativo en la posición 7	50 A
• con el conmutador rotativo en la posición 8	53 A
• con el conmutador rotativo en la posición 9	56 A
• con el conmutador rotativo en la posición 10	59 A
• con el conmutador rotativo en la posición 11	62 A
• con el conmutador rotativo en la posición 12	65 A
• con el conmutador rotativo en la posición 13	68 A
• con el conmutador rotativo en la posición 14	71 A
• con el conmutador rotativo en la posición 15	74 A
• con el conmutador rotativo en la posición 16	77 A
• mín.	32 A
corriente nominal ajustable del motor	
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 1	55,4 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 2	60,6 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 3	65,8 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 4	71 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 5	76,2 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 6	81,4 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 7	86,6 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 8	91,8 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 9	97 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 10	102 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 11	107 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 12	113 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 13	118 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 14	123 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 15	128 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 16	133 A

• con conexión en triángulo interior (raíz de 3) mín.	55,4 A
carga mínima [%]	15 %; Referido al valor de le mínimo configurable
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC	
• con 40 °C tras el arranque	35 W
• con 50 °C tras el arranque	32 W
• con 60 °C tras el arranque	31 W
pérdidas [W] con AC en caso de limitación de corriente del 350 %	
• con 40 °C durante el arranque	1 107 W
• con 50 °C durante el arranque	933 W
• con 60 °C durante el arranque	826 W

Circuito de control/ Control por entrada

tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando	AC
tensión de alimentación del circuito de mando con AC	
• con 50 Hz	110 ... 250 V
• con 60 Hz	110 ... 250 V
tolerancia negativa relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 50 Hz	-15 %
tolerancia positiva relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 50 Hz	10 %
tolerancia negativa relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 60 Hz	-15 %
tolerancia positiva relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 60 Hz	10 %
frecuencia de la tensión de alimentación de mando	50 ... 60 Hz
tolerancia negativa relativa de la frecuencia de la tensión de alimentación de mando	-10 %
tolerancia positiva relativa de la frecuencia de la tensión de alimentación de mando	10 %
intensidad de alimentación de mando en standby valor asignado	30 mA
corriente de retención en modo de bypass valor asignado	75 mA
corriente de excitación al cerrar los contactos de bypass máx.	2,5 A
pico de intensidad de conexión al aplicar la tensión de alimentación de mando máx.	12,2 A
duración del pico de intensidad de conexión al aplicar la tensión de alimentación de mando	2,2 ms
tipo de protección de sobretensión	Varistor
tipo de protección contra cortocircuito para circuito de mando	Fusible 4 A gG (Icu=1 kA), Fusible 6 A rápido (Icu=1 kA), Automático magnetotérmico C1 (Icu = 600 A), Automático magnetotérmico C6 (Icu = 300 A); No incluido en el volumen de suministro

Entradas/ Salidas

número de entradas digitales	1
número de salidas digitales	3
• no parametrizable	2
tipo de salidas digitales	2 NA / 1 conmutado
número de salidas analógicas	1
poder de corte, corriente de las salidas de relé	
• con AC-15 con 250 V valor asignado	3 A
• con DC-13 con 24 V valor asignado	1 A

Instalación/ fijación/ dimensiones

posición de montaje	con nivel de montaje vertical girable +/-90°, con nivel de montaje vertical +/- 22.5° hacia adelante, posición de montaje de pie
tipo de fijación	fijación por tornillo
altura	306 mm
anchura	185 mm
profundidad	203 mm
distancia que debe respetarse para montaje en serie	
• hacia adelante	10 mm
• hacia atrás	0 mm

• hacia arriba • hacia abajo • hacia un lado	100 mm 75 mm 5 mm
peso sin embalaje	5,6 kg
Conexiones/ Bornes	
tipo de conexión eléctrica • para circuito principal • para circuito de mando	borne de caja Bornes de tornillo
anchura de las barras de conexión máx.	25 mm
tipo de secciones de conductor conectables • para contactos principales del borne de marco utilizando el punto de embornado delantero monofilar • para contactos principales del borne de marco utilizando el punto de embornado delantero alma flexible con preparación de los extremos de cable • para contactos principales del borne de marco utilizando el punto de embornado delantero multifilar • con cables AWG para contactos principales del borne de marco utilizando el punto de embornado delantero • para contactos principales del borne de marco utilizando el punto de embornado posterior monofilar • con cables AWG para contactos principales del borne de marco utilizando el punto de embornado posterior • para contactos principales del borne de marco utilizando los dos puntos de embornaje monofilar • para contactos principales del borne de marco utilizando los dos puntos de embornaje alma flexible con preparación de los extremos de cable • para contactos principales del borne de marco utilizando los dos puntos de embornaje multifilar • para contactos principales del borne de marco utilizando el punto de embornado posterior alma flexible con preparación de los extremos de cable • para contactos principales del borne de marco utilizando el punto de embornado posterior multifilar	1x (2,5 ... 16 mm ²) 1x (2,5 ... 50 mm ²) 1x (10 ... 70 mm ²) 1x (10 ... 2/0) 1x (2,5 ... 16 mm ²) 1x (10 ... 2/0) 2x (2,5 ... 16 mm ²) 2x (2,5 ... 35 mm ²) 2x (6 ... 16 mm ²), 2x (10 ... 50 mm ²) 1x (2,5 ... 50 mm ²) 1x (10 ... 70 mm ²)
tipo de secciones de conductor conectables • para circuito de mando monofilar • para circuito de mando alma flexible con preparación de los extremos de cable • con cables AWG para circuito de mando monofilar	1x (0,5 ... 4,0 mm ²), 2x (0,5 ... 2,5 mm ²) 1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)
longitud del cable • entre arrancador suave y motor máx. • en las entrada digitales con AC máx.	800 m 100 m
par de apriete • para contactos principales con bornes de tornillo • para contactos auxiliares y de control con bornes de tornillo	4,5 ... 6 N·m 0,8 ... 1,2 N·m
par de apriete [lbf·in] • para contactos principales con bornes de tornillo • para contactos auxiliares y de control con bornes de tornillo	40 ... 53 lbf·in 7 ... 10,3 lbf·in
Condiciones ambiente	
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx.	5 000 m; Derating a partir de 1000 m, ver catálogo
temperatura ambiente • durante el funcionamiento • durante el almacenamiento et el transporte	-25 ... +60 °C; a partir de 40 °C aplicar derating -40 ... +80 °C
categoría medioambiental • durante el funcionamiento según IEC 60721 • durante el almacenamiento según IEC 60721 • durante el transporte según IEC 60721	3K6 (sin formación de hielo, condensación ocasional), 3C3 (sin niebla salina), 3S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 3M6 1K6 (condensación ocasional), 1C2 (sin niebla salina), 1S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 1M4 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (altura de caída máx. 0,3 m)

emisión de perturbaciones CEM		según IEC 60947-4-2: Clase A	
Comunicación/ Protocolo			
módulo de comunicación soportado			
● PROFINET Standard		Sí	
● EtherNet/IP		Sí	
● Modbus RTU		Sí	
● Modbus TCP		Sí	
● PROFIBUS		Sí	
Valores nominales UL/CSA			
referencia del fabricante			
● del interruptor automático			
— utilizable con fallo estándar con 460/480 V según UL		Tipo Siemens: 3VA51, máx. 125 A; Iq = 10 kA	
— utilizable con fallo alto con 460/480 V según UL		Tipo Siemens: 3VA51, máx. 125 A; Iq max = 65 kA	
— utilizable con fallo estándar con 460/480 V con conexión en triángulo interior (raíz de 3) según UL		Tipo Siemens: 3VA51, máx. 125 A; Iq = 10 kA	
— utilizable con fallo alto con 460/480 V con conexión en triángulo interior (raíz de 3) según UL		Tipo Siemens: 3VA51, máx. 125 A; Iq max = 65 kA	
— utilizable con fallo estándar con 575/600 V según UL		Tipo Siemens: 3VA51, máx. 125 A; Iq = 10 kA	
— utilizable con fallo estándar con 575/600 V con conexión en triángulo interior (raíz de 3) según UL		Tipo Siemens: 3VA51, máx. 125 A; Iq = 10 kA	
● del fusible			
— utilizable con fallo estándar hasta 575/600 V según UL		Typ: Class RK5 / K5, max. 250 A; Iq = 10 kA	
— utilizable con fallo alto hasta 575/600 V según UL		Tipo: clase J/L, máx. 250 A; Iq = 100 kA	
— utilizable con fallo estándar con conexión en triángulo interior (raíz de 3) hasta 575/600 V según UL		Typ: Class RK5 / K5, max. 250 A; Iq = 10 kA	
— utilizable con fallo alto con conexión en triángulo interior (raíz de 3) hasta 575/600 V según UL		Tipo: clase J/L, máx. 250 A; Iq = 100 kA	
potencia de empleo [hp] para motor trifásico			
● con 200/208 V con 50 °C valor asignado		20 hp	
● con 220/230 V con 50 °C valor asignado		25 hp	
● con 460/480 V con 50 °C valor asignado		50 hp	
● con 200/208 V con conexión en triángulo interior (raíz de 3) con 50 °C valor asignado		30 hp	
● con 220/230 V con conexión en triángulo interior (raíz de 3) con 50 °C valor asignado		40 hp	
● con 460/480 V con conexión en triángulo interior (raíz de 3) con 50 °C valor asignado		75 hp	
capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL		R300-B300	
Seguridad			
grado de protección IP frontal según IEC 60529		IP00; IP20 con tapa	
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529		a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal con tapa	
compatibilidad electromagnética		según IEC 60947-4-2	
Certificados/ Homologaciones			
General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity
 CSA  CCC  UL   RCM  EG-Konf.			
Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping	

Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RW5226-1AC14>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5226-1AC14>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5226-1AC14>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5226-1AC14&lang=en

Curva característica: Comportamiento en disparo, I^2t , Corriente de corte limitada

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5226-1AC14/char>

Característica: Altitud de instalación

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5226-1AC14&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>



