



Gabinete de Carga para escritorio de 12 puertos USB-C - 780W

Carga Rápida USB-C PD de hasta 65 W por puerto, doce compartimentos para laptops y otros dispositivos de hasta 16", bloqueable con llave o código PIN, 780 W en total, protección contra sobretensiones, ruedas incluidas para uso como carrito de carga, negro.

SKU: 181266 | EAN-13: 0766623181266 | UPC: 766623181266

Solución de Carga para Escuelas y Hospitalidad sin Necesidad de Adaptadores de CA o Cargadores de Pared

Cargar, almacenar y proteger dispositivos portátiles es fácil con el confiable Gabinete de Carga USB-C de 12 Puertos de Manhattan. Es la solución ideal para laptops, tabletas y otros dispositivos de hasta 16 pulgadas en escuelas, restaurantes, gimnasios, consultorios médicos, universidades, hoteles, oficinas y más, para que puedas asistir de manera eficiente a tus estudiantes, huéspedes, pacientes, clientes y visitantes.

Carga Rápida y Potente USB-C PD con Máxima Seguridad para los Dispositivos

Cada uno de los doce puertos USB-C Power Delivery ofrece hasta 65 vatios de carga rápida e inteligente, sin necesidad de adaptadores de potencia voluminosos o cargadores de pared. Con una potencia total de salida de 780 vatios, el gabinete asegura que cada dispositivo reciba la potencia óptima para una carga rápida y eficiente.

Cerradura con Llave o Código PIN

La resistente y duradera carcasa de acero ofrece una señal visible de gestión y protección profesional de dispositivos. La cerradura de seguridad se puede abrir con una combinación de cuatro dígitos o con las dos llaves incluidas. Los rodillos de servicio pesado opcionales (incluidos) te permiten convertir el gabinete en un carrito de carga para moverlo a donde lo necesites. Los bloqueos de las ruedas te permiten asegurar rápidamente el gabinete en su lugar.

Organizado y Versátil - con Cables de Carga USB-C Incluidos

Mantén tus dispositivos organizados en los espacios del gabinete que ofrecen mucho espacio (395 x 32.5 x 290 mm cada uno), incluso para fundas voluminosas. Los clips de gestión de cables integrados en los divisores del gabinete te permiten estructurar tus cables de carga para una mejor organización y un aspecto más limpio. Se incluyen 12 cables de carga USB-C con el producto, así que tienes todo lo que necesitas.

Montable en la Pared

Para prevenir robos o si tienes un espacio pequeño, simplemente monta el gabinete en la pared a través de los agujeros en la parte posterior. Todo el hardware de montaje requerido está incluido.

Features:

- Almacena y carga de manera segura laptops, tabletas, iPads®, MacBooks®, Chromebooks, teléfonos y otros dispositivos de hasta 16"
- Puertos de carga rápida USB-C Power Delivery con hasta 65 W por puerto y 780 W en total; no se requieren adaptadores de CA ni cargadores de pared
- Protección contra sobrecarga, sobre corriente, cortocircuitos y picos de voltaje
- Doce espaciosos compartimentos para dispositivos, 395 (D) x 32.5 (W) x 290 (H) mm cada uno, con gestión de cables incorporada en los divisores
- Doce cables de carga USB-C a USB-C incluidos
- Estructura metálica robusta y segura con acero de hasta 2 mm de grosor y recubrimiento en polvo
- Puerta frontal de acero perforado con manija oscilante y cerradura de tres puntos; se puede bloquear con las llaves incluidas o con una combinación de cuatro dígitos
- Manijas incorporadas para facilitar el levantamiento y cuatro ruedas de alta resistencia acoplables, dos con frenos, para

- máxima movilidad
- Agujeros de montaje en la parte trasera para instalar el gabinete, ahorrar espacio y prevenir robos - todo el hardware de montaje incluido
- Bordes redondeados para evitar lesiones en entornos concurridos
- Dos cables de alimentación incluidos con enchufes C13 a EU y a UK, de 2 m
- Kit de puesta a tierra incluido para proteger el equipo de sobretensiones eléctricas externas
- Solo para uso en interiores
- No apilable
- Garantía de tres años* (*Consulte tiempo de Garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0

Eléctrico

- Entrada AC: 220.0 - 240.0 V; 10.0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Voltaje de operación: 230.0 V
- Carga máxima: 780.0 W
- Fuentes de alimentación integradas: 2 x 500.0 W
- Configuraciones de voltaje/corriente/potencia
- Salida USB-C PD (65.0 W máx. por puerto):
 - 5.0 V / 3.5 A / 17.5 W
 - 9.0 V / 3.5 A / 31.5 W
 - 12.0 V / 3.5 A / 42.0 W
 - 15.0 V / 3.5 A / 52.5 W
 - 20.0 V / 3.25 A / 65.0 W
- Protección contra sobrecarga: 10.0 A de corriente de carga máxima

Características de Protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobretensión (OVP) con modo de recuperación automática
- Sobrecorriente (OCP) - límite de corriente: 150% (máx)

Físico

- Materiales: acero laminado en frío, acero recubierto en polvo, plástico ABS retardante de llama y marco de aluminio
- Puerta frontal de acero perforado
- Dimensiones de la unidad externa (D x A x H): 440 x 600 x 410 mm
- Dimensiones de la unidad externa con ruedas montadas (D x A x H): 440 x 600 x 538 mm
- Dimensiones del compartimento interno del dispositivo (D x A x H) (12): 395 x 32.5 x 290 mm
- Compatibilidad de tamaño del dispositivo: Adecuado para la mayoría de laptops de 16"; por favor verifique las dimensiones de su dispositivo antes de usar
- Longitud del cable de alimentación AC: 2 m
- Tipo de cable: H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Peso neto: 25 kg
- Peso bruto: 28 kg
- Detalles de las ruedas
 - Materiales de las ruedas: TPR
 - Diámetro de la rueda: 100 mm
 - Ancho de la rueda: 26 mm
 - Altura de la rueda: 128 mm
 - Tamaño de la placa: 92.5 x 62.5 mm
 - Espaciado de agujeros: 75 x 45 mm
 - Grosor del soporte: hasta 3 mm
 - Capacidad de carga: 100 kg

Entorno

- Temperatura de operación: 0 - 45°C
- Temperatura de almacenamiento: -15 - 45°C
- Humedad (sin condensación): 20 - 80%

Contenido del Paquete

- Gabinete de Carga de Escritorio USB-C de 12 Puertos - 780 W
- Dos cables de alimentación AC, 2 m, C13 a enchufe EU y UK
- Dos llaves para la puerta
- 12 cables de carga, USB-C macho a USB-C macho, 0.7 m
- Hardware de instalación para montaje en pared

- Cable de puesta a tierra
- Documentación

