



PCI 3-in-1 TV Tuner Karte

Modell
176149

inkl. Fernbedienung und Antenne

Verwandeln Sie Ihren Desktop Computer in einen digitalen Multimedia Center.

Empfängt digitales Fernsehen und Radio

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) bietet Konsumenten in der ganzen Welt den Empfang von digitalem Fernsehen. In vielen Ländern ist DVB-T bereits verfügbar oder der Sendestart geplant. Die MANHATTAN PCI 3-in-1 bringt Ihnen digitales Fernsehen, analoges Fernsehen und FM Radio auf Ihren Desktop Computer.

Verbesserte Features und Kontrollen

Über Digital Personal Video Recording speichern Sie TV Sendungen direkt auf Ihrer Festplatte und könne diese dann später ansehen oder auf CD oder andere Medien überspielen. Der Electronic Program Guide (EPG) bietet Beschreibungen von Sendungen, ermöglicht Kanal- und Programmsuchen, Erinnerungsfunktionen und weitere Funktionen. Die Time-Shifting Funktion (Zeitversetztes Fernsehen) ermöglicht z.B. das Wiederholen von Szenen oder Überspringen von störenden Werbungen und bietet Pause/Play/Vorlauf/Rücklauf-Funktionen bei live-Sendungen und Wiedergabe von Aufnahmen.

Einfache Installation

Einfach einstecken per Plug and Play innerhalb weniger Sekunden die MANHATTAN PCI 3-in-1 TV Tuner Karte auf Ihrem Windows Desktop Computer installieren.

Garantie

Strenge Fertigungsstandards garantieren höchste Qualität bei allen MANHATTAN Produkten. Auf alle Geräte besteht eine Garantie von 10 Jahren.





Modell
176149

Features

- DVB-T, Kabel-TV und FM-Radio Receiver, unterstützt SDTV, HDTV und EGP
- Zeitgesteuerte Aufnahme auf Festplatte möglich
- Erweiterte Funktionen wie Videoaufnahme, automatische Kanalsuche, Time-Shifting, Favoritenverwaltung
- Plug & Play, Windows kompatibel
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen

STANDARDS

- PCI 2.1 compliant
- DVB-T compliant
- Unterstützt PAL/SECAM/NTSC Tuner Systeme

INTERFACE

- PCI 2.1
- 32 bit
- 5 V

ALLGEMEIN

- MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD und A/V Split-Capture Formate
- Unterstützt 320 x 240 (NTSC) bis 720 x 576 (PAL) Auflösungen
- Full-Motion Display 30 fps @ 720 x 480 (NTSC) und 25 fps @ 720 x 576 (PAL)
- MPEG-1/2/4, DVD, VCD, SVCD, AVI, WMV, MP3 und WMA Aufnahmeformate
- CX2388X Chipsatz
- ArcSoft TotalMedia Software inklusive

TUNER

- Input: 75 Ohm IEC (DIN)
- Empfängerfrequenzen (TV): 48.2 – 863.25 MHz
- Unterstützt multiple und einzelne Kanäle pro Trägersignal (MCPC, SCPC)
- Unterstützt COFDM und FEC
- Unterstützt DVB-T
- 2K – 8K FFT
- Puncture Codes: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 und 6/7
- Bandbreite: 6/7/8 MHz

A/V FORMATE

- Video Format: MPEG-II Main Profile und Main Level
- Audio Format: MPEG-II Audio Layer I und II

ANSCHLÜSSE

- TV oder DVB-T: F-Buchse
- FM: RCA (Chinch) Buchse
- AUX: 9-pin DIN Buchse
- RC Receiver: 2.5 mm Stereo Buchse

TECHNISCHE DETAILS

- Abmessungen: 15.4 x 2.2 x 11.9 cm
- DVB-T/TV Antenne mit magnetischem Sockel: Höhe, 15 cm; Kabel, 147 cm
- FM Antenne: 200 cm
- Multifunktionskabel: 20 cm
- Empfängerkabel für Fernbedienung: 11 cm
- Gewicht: 76.5 g

SYSTEM VORAUSSETZUNGEN

- Pentium 4 1.6 GHz oder AMD Athlon 1.6 oder höher, 256 MB RAM und 100 MB HDD Speicherplatz
- DirectX 9.0 oder höher
- VGA Grafikkarte mit 32 MB RAM und DirectX 8.1 Unterstützung
- AC97 kompatible Soundkarte
- Windows 2000/XP

LIEFERUMFANG

- PCI 3-in-1 TV Tuner Karte
- PAL-NTSC Adapter
- DVB-T und FM Antennen
- Low-profile Slotblech
- Empfänger für Fernbedienung und Multifunktionskabel
- Fernbedienung inkl. AAA Batterien
- Handbuch und Treiber-CD

Weitere Informationen zu MANHATTAN Produkten finden Sie auch unter www.manhattan-products.com.

WWW.IC-INTRACOM.COM


MANHATTAN
BRINGING COMPUTERS TO LIFE

Copyright © MANHATTAN