


# Einrichtung eines Profils für die Interneteinwahl im Archer MR200

Configuration Guide

Updated 09-16-2016 12:18:21 PM

 2769

Dieser Artikel gilt für: 

---

**Hinweis:** Wenn das Internetprofil Ihres Anbieters in der Profilliste nicht zu finden ist oder die Daten nicht korrekt sind, legen Sie so ein neues Profil an.

## **Voraussetzungen:**


- APN-Informationen Ihres Anbieters.


**Geeignet für:** Archer MR200

## **1. Profile einrichten:**

**Schritt 1:** Melden Sie sich auf der Konfigurationsseite Ihres mobilen 4G-Routers an. Siehe FAQ "[Zugriff auf die Konfigurationsseite](#)".

**Schritt 2:** Klicken Sie **Advanced** > **Network** > **Internet**, danach auf **Create Profile**.

 Status

 Operation Mode

 Network **2**

Internet **3**

PIN Management

Data Settings

LAN Settings

Dynamic DNS

Advanced Routing

IPSec VPN

 SMS

## WAN Interface

Internet Status: Connected

Mobile Data:

Mobile Roaming:

Network Mode: Auto ▾

### Dial-up Settings

Profile Name: O2(default:1) ▾

PDP Type: IPv4 ▾

APN: internet

Username:

Password:

Authentication Type: CHAP ▾

**4** [▶ Create Profile](#) Click this button to create a new dial-up profile. Up to 8 profiles can be added.

Save

## Create Profile

1	Profile Name:	<input type="text" value="vodafone"/>
2	PDP Type:	<input type="text" value="IPv4"/>
3	APN Type:	<input type="text" value="Static"/>
4	APN:	<input type="text" value="event.vodafone.de"/>
5	Username:	<input type="text"/>
	Password:	<input type="text"/>
6	Authentication Type:	<input type="text" value="CHAP"/>

Cancel

OK

7

1. Vergeben Sie als **Profile Name** einen Namen für Ihr Profil (darf keine Leerzeichen enthalten).
2. PDP Type: IPV4
3. Setzen Sie den **APN Type** auf **Static**.
4. Geben Sie den **APN**-Namen ein (hier beispielhaft für Vodafone).
5. Geben Sie, wenn nötig, unter **Username** und **Password** Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Beides erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
6. Wählen Sie den passenden **Authentication Type** (Authentifizierungstyp), welchen Ihr Anbieter für die Verbindung nutzt.
7. Klicken Sie **OK**.

2. Profil auswählen:

WAN Interface

Internet Status: Connected

Mobile Data:

Mobile Roaming:

Network Mode: Auto

**Dial-up Settings**

Profile Name: vodafone

PDP Type: O2(default:1)

APN Type: vodafone

APN: event.vodafone.de

Username:

Password:

Authentication Type: CHAP

[Create Profile](#) Click this button to create a new dial-up profile. Up to 8 profiles can be added.

Save

1. Wählen Sie aus der **Profile Name** Ihr gewünschtes Profil aus.

2. Klicken Sie auf **Save**.