

GV-SR1352 Card Reader



GV-SR1352 是一款雙頻 RFID 讀卡機，可讀取門禁卡並支援 Wiegand 輸出，可以連接到支援 Wiegand 的門禁系統。它的雙頻功能同時支援 125 kHz 和 13.56 MHz，為整合商提供了極大的靈活性，以解決各地的卡片管理問題。GV-SR1352 支援 IP66 防護標準，適合安裝於戶外環境。

主要功能

- 支援雙頻：125 kHz / 13.56 MHz
- IP66 防護等級
- 外部 LED 控制和外部蜂鳴器控制

規格

通訊介面	Wiegand
RFID 頻率	<ul style="list-style-type: none"> • 雙頻 (13.56 MHz 及 125 kHz) • 125 kHz • 13.56 MHz ISO14443A
讀取範圍	1 – 6 cm
Wiegand 介面	125 kHz (Wiegand 26 bits) / 13.56 MHz (Wiegand 26/34 bits), 傳輸距離 30 m
電源	DC 9 ~ 24 V
耗電量	25 mA (最高)
LED	Bi-color LED (紅/綠)
聲音	蜂鳴器
顏色	黑
支援 ID 格式	僅 UID
工作溫度	-20 °C ~ 60°C
工作濕度	10 ~ 95% RH (無凝結)
尺寸	103 x 47.86 x 20 mm (4.06" x 1.89" x 0.79")
重量	150 g (0.33 lb)
防護等級	IP66
安規	CE, FCC

備註：規格如有變動，恕無法主動通知

選配

GV-AS ID Card, Key Fob, Sticker

125 kHz 及 13.56 MHz 卡 · 鑰匙圈 · 貼紙

包裝清單

- GV-SR1352
- 螺絲起子
- 螺絲 x 2
- 塑膠錨 x 2

尺寸

