

Datos técnicos

Comprobador eléctrico fluke 2AC voltaIert™



Características principales

- Detecta una tensión de 90 a 1.000 V CA, con lo que satisface una amplia gama de necesidades domésticas, comerciales e industriales.
- ¡NUEVO! Con su función de encendido constante, emplea un sistema especial de circuitos de baja potencia para extender la duración de la batería y garantizar que el 2AC esté siempre listo.
- ¡NUEVO! Con la innovadora función del botón de comprobación de la batería se garantiza que la batería esté en perfecto estado.*
- Producto con categoría de sobretensión CAT IV 1.000 V para obtener una protección del usuario de nivel superior.
- Rango ampliado: de 90 V CA a 1.000 V CA
- El diseño de pinza integrada reduce el tamaño y permite guardar el instrumento en el bolsillo.
- Funciona con 2 pilas AAA (incluidas).
- Robustez y fiabilidad de Fluke
- Garantía de dos años.

* El uso de la función de comprobación de la batería es opcional y su única función es ofrecer comodidad; en ningún caso pretende sustituir el control de la unidad antes y después de cada uso.

Descripción general del producto: Comprobador eléctrico fluke 2AC voltaIert™

Siempre encendido para una detección más rápida y más segura de la tensión

El 2AC es la última incorporación a la familia de comprobadores de tensión de CA sin contacto VoltAlert™ de Fluke; presenta un diseño compacto y un manejo sencillo. El 2AC comprueba la tensión en circuitos energizados y si la conexión a tierra es defectuosa, y es el comprobador ideal tanto para electricistas en la planta de la fábrica como para los amantes del bricolaje en casa. La punta de este comprobador de bolsillo se encenderá en rojo cuando se encuentre cerca de una toma de corriente, un terminal o un cable de alimentación.

Especificaciones: Comprobador eléctrico fluke 2AC voltaalert™

Especificaciones	
Principios de funcionamiento	Detecta el campo electrostático estable producido por una corriente de tensión de CA a través del aislamiento sin necesidad de entrar en contacto con conductores no aislados. Una luz de color rojo en la punta indica la presencia de tensión.
Conformidad de seguridad	Cumple con las normas IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2.ª ed.), CAN/CSA-C22.2 N.º 61010-1-04 e ISA-82.02.01 grado 2 de contaminación.
Conformidad con EMC	Cumple con la norma IEC 61326-1:2006.
Funcionamiento	De 90 V CA a 1.000 V CA, categoría CAT IV 1.000 V
Temperatura (funcionamiento y almacenamiento)	De -10 °C a 50 °C (de -14 °F a 122 °F)
Rangos de la humedad de funcionamiento	De 0 % a 95 % (de 0 °C a 30 °C)
	De 0 % a 75 % (de 30 °C a 40 °C)
	De 0 % a 45 % (de 40 °C a 55 °C)
Altitud	2.000 m (CAT IV 1.000 V)
Limpieza	Limpiar con un paño húmedo.
Duración de la batería	La duración normal de la batería es de más de un año.
Periodo de garantía	Dos años

Modelos



FLK2AC

FLK2AC/200-1.000V, DETECTOR DE VCA 200-1.000V, ENG, C. FRN, SPN

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Ibérica, S.L.
Avda de la Industria, 32
Edificio Payma
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.es

©2024 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.
Información sujeta a modificación sin previo aviso.
02/2024

No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.