



## 8-Port HDMI KVM-Switch

8 x HDMI-Port und 8 x USB Typ B-Port, Full HD, acht USB-Kabel (USB-A auf USB-B, Länge 1,8 m) im Lieferumfang

Part No.: [152785](#)

EAN-13: 0766623152785 | UPC: 766623152785

Der Manhattan 8-Port HDMI KVM-Switch bietet ein umfangreiches Portfolio an Möglichkeiten für Büros oder im Homeoffice mit nahtlosem Umschalten zwischen acht PCs oder anderen HDMI-fähigen Geräten. Die acht angeschlossenen Computer lassen sich mit einer einzelnen Tastatur und Maus bedienen, das Umschalten ist komfortabel per Tastendruck auf der Frontseite oder über Hotkeys von Tastatur und Maus.

### Merkmale:

- Ermöglicht die Bedienung von bis zu acht HDMI- oder USB-PCs mit einer Maus, einer Tastatur und einem Monitor
- Hot-Plug-Fähigkeit ermöglicht den Geräteanschluss, ohne dass der KVM-Switch oder die PCs ausgeschaltet werden müssen
- Kanalauswahl per Knopfdruck oder Maus- und Tastatur-Hotkeys
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1440
- Unterstützt Windows, Linux, Unix und Mac OS
- 8 x USB-A- auf USB-B-Kabel mit 1,8 m Länge im Lieferumfang
- 3 Jahre Garantie

### Spezifikationen:

#### Standards

- USB 1.1
- HDMI
- FCC
- CE

#### Zertifikate (Netzteil)

- UL
- SAA

#### Allgemein

- PC-Anschlüsse: 8
- Konsolenanschlüsse: 1
- Konsolen-Portanschlüsse:
  - 8 x USB Typ B-Buchse
  - 8 x HDMI-Buchse
- PC-Auswahl:
  - Per Knopfdruck am KVM-Switch
  - Per Hotkey (Maus oder Tastatur)
- Videoauflösung: max. 1920 x 1440

#### LEDs

- Eine LED pro Kanal

#### Strom

- Externes Netzteil: 12 V, 1 A
- Stromverbrauch: max. 5 W

#### Physische Details

- Abmessungen: 140 (L) x 481 (B) x 44 (H) mm
- Gewicht: 1,85 kg
- Metallgehäuse

#### Physische Details

- Betriebstemperatur: 0 – 40°C
- Lagertemperatur: -20 - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20 – 90% RH

#### Lieferumfang

- 8-Port HDMI KVM-Switch
- 8 x USB-Kabel Typ A auf Typ B, Länge 1,8 m
- Netzteil
- Handbuch
- 2 x Montagewinkel und Schrauben



