

KILOTECH

Balances fiables faciles à utiliser

COMMENT MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS À L'AIDE DU **CLAVIER LE.3K**

Supposons que vous souhaitiez modifier la valeur de la spécification "217" pour cet exemple.



Étape 1 :

1. Appuyer et maintenir la touche "**F-PROG**" et en même temps appuyer sur la touche "**PROG**".
2. La balance affichera "**F12**" dans la fenêtre "**TARE**". Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche "**SALE**" et répétez la première étape.
3. Appuyez sur la touche "**X**" qui se trouve à côté du chiffre "**9**".

Étape 2 :

4. La balance affichera "**Input 1-1**".
5. Entrez "**SPEC VALUE 217**" et appuyez sur la touche "**ACCU/CONFIRM**".
6. La balance affichera "**SP217**" sous "**WEIGHT/PCS**".

Étape 3 :

7. Appuyez sur la touche "**AMEND**" pour accepter les changements.
8. La balance revient alors au mode vente.
9. Effectuez une transaction test pour vous assurer que les changements fonctionnent.

NOTE : Vous pouvez appuyer sur la touche "**Sale**" à tout moment pour remettre la balance en mode normal.

Canada
1-800-694-4445

Montréal
1-514-420-6020

États-Unis
1-877-328-5988

kilotech@kilotech.com
www.kilotech.com