



SETRON, aparato de medida, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, equipo para perfil DIN, 3 fases, Modbus RTU/ASCII, energía aparente/activa/ reactiva, autoalimentado, borne de tornillo

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
calidad del producto / calibrado	No
tipo de captura de valores medidos / curva de carga	No
tipo de señal	S0
tipo de contador de electricidad	electrónico
tipo de salida de impulsos	eléctrico
Datos técnicos generales	
número de impulsos función de la energía	
• mín.	1 1/kVAh
• máx.	1 000 1/kVAh
La tensión de alimentación	
tensión de empleo	
• entre L y L / mín.	323 V
• entre L y L / máx.	456 V
• entre N y L / mín.	187 V
• entre N y L / máx.	264 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP40
Electricidad	
sistema tarifario del contador de electricidad	Dos tarifas
intensidad de sobrecarga breve	80 A
Circuito principal	
frecuencia de empleo / valor asignado	
• mín.	45 Hz
• máx.	65 Hz
intensidad de empleo / valor asignado	80 A
Idoneidad	
aptitud para uso	Referencia/suministro
Función del producto	
función del producto	
• bloqueo antirretorno	Sí
• código de bloqueo	Sí
Visualización y funcionamiento	
tipo de display	digital
Número	
número de caracteres representables	10
Diseño Mecánico	

número de módulos de anchura	4	
peso neto	361 g	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7KT1665>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7KT1665>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT1665

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





